

# Sender des MCONNECT auf die Mc62 einlernen



1. laden und installieren Sie die MCONNECT App aus dem Playstore oder App-Store



SCAN ME  
MCONNECT-App  
iOS



SCAN ME  
MCONNECT-App  
Android

2. richten Sie die App ein und verbinden MCONNECT mit Ihrem WLAN  
(MCONNECT per USB-Adapter und Mini-USB Kabel mit Spannung versorgen)



Anschluss per MINI-USB möglich. Netzteil und USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.

### 3. öffnen Sie die MCONNECT App - hier finden Sie die virtuellen Handsender



### 4. den Empfänger in den Lernmodus versetzen

- Taste CMD für 1 Sekunde - taste nach oben auf „SU“ - nochmals kurz CMD - loslassen
- nun in der App eine noch freie Taste des virtuellen Handsenders FALK betätigen
- die Steuerung zeigt den aktuellen Speicherplatz an (z.B. 03)


#### 03. INSTALLATION

#### Handsender einlernen / löschen

**SU** Programmierung von Handsender für vollständige Öffnung.

**SP** Programmierung von Handsender für Fußgänger Öffnung.


##### • HANDSENDER PROGRAMMIERUNG




**01** • Drücken Sie die Taste cmd 1 Sekunden lang.



**02** • Wählen Sie mit ↓↑ die Funktion aus, in der Sie die Handsender SU= komplette Öffnung SP= Fußgängerfunktion



**03** • Drücken Sie 1 Mal cmd, um die Funktion zu bestätigen (SU oder SP).



**04** • Die erste freie Position wird angezeigt.




**05** • Drücken Sie die Taste des Handsender, welche Sie programmieren möchten. Die Anzeige blinkt und bewegt sich zum nächsten freien.

##### • HANDSENDER LÖSCHEN




**01** • Drücken Sie die Taste cmd 1 Sekunden lang.



**02** • Wählen Sie (SU oder SP) mit ↓↑.



**03** • Drücken Sie 1 Mal cmd, um die Funktion zu bestätigen (SU oder SP).



**04** • Wählen Sie mit ↓↑ die Position des Handsender aus, welche Sie löschen möchten.



**05** • Drücken Sie cmd 3 Sekunden lang. Die Position ist leer. Das Display blinkt und die Position wird verfügbar.

##### • LÖSCHEN SIE ALLE BEFEHLE



**01** • Drücken Sie die Taste cmd 5 Sekunden lang.

**02** • Das Display zeigt dL an und bestätigt, dass alle Befehle gelöscht wurden.



• Immer wenn Sie einen Handsender speichern oder löschen, blinkt die Anzeige und zeigt die nächste Position an. Sie können Handsender hinzufügen oder löschen, ohne zu Punkt 01 zurückkehren zu müssen.



• Wenn Sie 10 Sekunden lang keine Taste drücken, kehrt die Steuerung in den Standby Modus zurück.





An der Hausener Str. 5  
D-89367 Waldstetten

Tel.: 08223/961730  
[www.as-torantriebe.de](http://www.as-torantriebe.de)