

OLIMP 230 LED

Funkempfänger

Funksender

Steuerungen
für Torautomatik

Zubehör
für Torautomatik

Torantriebe
für Torautomatik



EINGEBAUTE
UNTERBEREICH



ENERGIESPARE
UND
WARTUNGSFR

OLIMP 230 LED



- zwei Versionen der Spannungsversorgung
- waagerechte und senkrechte Montage
- klassisches Design

Die Blinklampe Olimp ist ein Sicherheitselement in der Torautomatik. Eine energiesparende LED-Lichtquelle, die für die Blinklampe Olimp eingesetzt wurde, garantiert mehrjährigen und wartungsfreien Betrieb. Zwei Versionen der Spannungsversorgung und die Möglichkeit der waagerechten und senkrechten Montage verursachen, dass die Blinklampe Olimp praktisch für jede Torautomatik entspricht.



OLIMP 24 LED OLIMP 230 LED

Die Blinklampe

▶ OLIMP 24 LED OLIMP 230 LED Hauptparameter

Spannungsversorgung: 24V AC/DC / 230VAC

Leistung: max 5W

Betriebstemperatur: -20°C / +55°C

Lampenschirm: orange, PMMA

Technologie: LED

Lebensdauer: <50 000 Std.

Hauptanwendung: Signalisierung

Montage: waagerechte und senkrechte

IP:24

Betriebsart: dauernd oder Puls 0,5Sek.

Stoßfest: Ja

Gewicht: 170g

▶ Dimension der Lampe



AS
Torantriebe